

Hướng dẫn sử dụng Thiết Bị Tiếp Hợp Điện Thoại Kỹ Thuật Số Nối Kết Mạng FTS-G200



THIẾT BỊ TIẾP HỢP ĐIỆN THOẠI KỸ THUẬT SỐ NỐI KẾT MẠNG FTS-G200

Chúc mừng bạn đã trở thành người chủ sở hữu của thiết bị tiếp hợp điện thoại kỹ thuật số nối kết mạng FTS-G200. Bạn đã có một sự lựa chọn chính xác và chúng tôi tin rằng bạn nhất định sẽ hài lòng với tất cả những tính năng của nó. FTS-G200 của FreeTEL System là một sản phẩm được sử dụng để nói chuyện điện thoại thông qua mạng có thiết bị tiếp hợp nối kết dây sáng tạo, đáp ứng đầy đủ mọi chức năng, có âm thanh thật rõ và đặc biệt là giá bán thấp nhất trên thị trường. FTS-G200 hoàn toàn tương hợp với tiêu chuẩn của công nghệ giao thức SIP và luôn được thông qua quá trình giám định chặt chẽ bởi công ty cung cấp dịch vụ điện thoại qua mạng (VoIP) FreeTEL Networks. **Dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào, bạn cũng có thể gọi điện thoại cho người thân mà không phải trả tiền!**

1. Thao tác trả lời một cuộc gọi đến

FTS-G200 cho phép bạn nhận vào những cuộc gọi thông thường và những cuộc gọi thông qua hệ thống mạng trên cùng một máy điện thoại. Khi một cuộc gọi (thông thường hay qua mạng) được nhận vào, FTS-G200 sẽ báo hiệu bằng tiếng chuông đổ trên máy điện thoại. Vào lúc này, bạn chỉ cần nhấn tay cầm của điện thoại để trả lời cuộc gọi một cách thông thường. Khi FTS-G200 bị mất năng lượng, bạn vẫn có thể sử dụng máy điện thoại nhà để thực hiện những cuộc gọi thông thường.

2. Thao tác thực hiện một cuộc gọi

FTS-G200 cho phép sử dụng máy điện thoại ở nhà của bạn để thực hiện những cuộc gọi thông thường và những cuộc gọi thông qua hệ thống mạng. Trên cơ bản, có 2 phương pháp để thực hiện cuộc gọi:

1. Để thực hiện cuộc gọi thông thường, nhấn nút *0 rồi quay số điện thoại cần gọi và chờ đợi trong 4 giây.
2. Để thực hiện cuộc gọi qua mạng, quay trực tiếp số điện thoại mạng cần gọi và nhấn nút #.

3. Thao tác thực hiện một cuộc gọi – Người thân của bạn có thể gọi đến điện thoại di động hoặc điện thoại văn phòng của bạn, hoặc đến bất kỳ điện thoại thông thường nào để gặp được bạn (Cuộc gọi từ điện thoại mạng ra điện thoại thông thường)

Mỗi thiết bị FTS-G200 có 2 số điện thoại, một số được sử dụng cho máy điện thoại kết nối vào cổng PHONE trên thiết bị và số kia được sử dụng cho đường dây điện thoại ở nhà kết nối vào cổng LINE. Giả sử mẹ của bạn muốn gọi vào điện thoại di động hoặc điện thoại văn phòng của bạn, trong khi bạn vắng nhà:

1. Mẹ bạn quay số điện thoại công LINE của bạn (số điện thoại mạng) và chờ đợi trong 4 giây. Chuông điện thoại sẽ reo 1 tiếng và theo sau là tiếng một tông điện thoại đặc biệt. Vào thời điểm này, mẹ bạn phải nhấn mã số PIN của bạn thông qua những phím số của máy điện thoại. Nếu mã số PIN được nhập vào đúng, tông điện thoại thông thường sẽ được kích hoạt.
2. Vào lúc này, mẹ bạn có thể quay số điện thoại di động hoặc số điện thoại văn phòng hoặc bất kỳ số điện thoại thông thường nào để gặp được bạn. Bốn giây sau khi quay số điện thoại của bạn, cuộc gọi sẽ được thiết lập.
3. Nếu mẹ bạn không quay số điện thoại nào hoặc nhập vào mã số PIN không đúng trong quá trình thực hiện, thiết bị FTS-G200 của mẹ bạn sẽ bị ngắt tự động sau 10 giây.

Ghi chú: Mẹ của bạn cần biết số điện thoại công LINE (số điện thoại mạng) và mã số PIN của bạn. Mã số PIN được sử dụng để kiểm soát sự truy cập vào đường dây điện thoại của nhà bạn. Đây là sự bảo vệ cho việc sử dụng đường dây điện thoại của nhà bạn.

4. Thao tác thực hiện một cuộc gọi – Bạn có thể gọi người thân từ điện thoại di động hoặc điện thoại văn phòng của bạn, hoặc từ bất kỳ điện thoại thông thường nào để gặp được họ (Cuộc gọi từ điện thoại thông thường vào điện thoại mạng)

Giả sử bạn muốn gọi mẹ của bạn từ điện thoại di động hoặc điện thoại văn phòng của bạn, hoặc từ bất kỳ điện thoại thông thường nào để gặp được mẹ bạn, trong khi bạn vắng nhà:

1. Bạn quay số điện thoại của nhà bạn (số điện thoại của máy điện thoại được kết nối vào cổng LINE), sau bốn tiếng đổ chuông mà không có ai trả lời điện thoại, một tông điện thoại đặc biệt được phát ra. Vào thời điểm này, bạn phải nhấn mã số PIN của bạn thông qua những phím số của máy điện thoại. Nếu mã số PIN được nhập vào đúng, tông điện thoại thông thường sẽ được kích hoạt.
2. Vào lúc này, bạn có thể quay số điện thoại của mẹ bạn để gặp mẹ. Bốn giây sau khi quay số điện thoại của mẹ bạn, cuộc gọi sẽ được thiết lập.
3. Nếu bạn không quay số điện thoại nào hoặc nhập vào mã số PIN không đúng trong quá trình thực hiện, thiết bị FTS-G200 của bạn sẽ bị ngắt tự động sau 10 giây.

5. Thao tác thực hiện một cuộc gọi – Gọi đến điện thoại di động của người thân hoặc đến bất kỳ điện thoại thông thường nào, từ điện thoại di động của bạn hoặc từ bất kỳ điện thoại thông thường nào (Cuộc gọi từ điện thoại thông thường này đến điện thoại thông thường kia)

Giả sử bạn muốn gọi đến điện thoại di động hoặc điện thoại văn phòng của mẹ bạn, hoặc đến bất kỳ điện thoại thông thường nào, từ điện thoại di động hoặc điện thoại văn phòng của bạn, hoặc từ bất kỳ điện thoại thông thường nào, trong khi bạn hoặc mẹ của bạn có một người đang ở nhà:

1. Bạn quay số điện thoại của nhà bạn (số điện thoại của máy điện thoại được kết nối vào cổng LINE), sau bốn tiếng đổ chuông mà không có ai trả lời điện thoại, một tông điện thoại đặc biệt được phát ra. Vào thời điểm này, bạn phải nhấn mã số PIN của bạn thông qua những phím số của máy điện thoại. Nếu mã số PIN được nhập vào đúng, tông điện thoại thông thường sẽ được kích hoạt.
2. Vào lúc này, bạn quay số điện thoại công LINE của mẹ bạn (số điện thoại mạng) và chờ đợi trong 4 giây. Chuông điện thoại sẽ reo 1 tiếng và theo sau là tiếng một tông điện thoại đặc biệt. Vào thời điểm này, bạn phải nhấn mã số PIN của mẹ bạn thông qua những phím số của máy điện thoại. Nếu mã số PIN được nhập vào đúng, tông điện thoại thông thường sẽ được kích hoạt.
3. Sau đó, bạn có thể quay số điện thoại di động hoặc số điện thoại văn phòng của mẹ bạn, hoặc bất kỳ số điện thoại thông thường nào để gặp mẹ bạn. Bốn giây sau khi quay số điện thoại của mẹ bạn, cuộc gọi sẽ được thiết lập.
4. Nếu bạn không quay số điện thoại nào hoặc nhập vào mã số PIN không đúng trong quá trình thực hiện, thiết bị FTS-G200 của bạn và của mẹ bạn sẽ bị ngắt tự động sau 10 giây.

6. Thao tác chuyển đổi một cuộc gọi sang chế độ tạm ngưng

Trong khi nói chuyện, việc nhấn nút FLASH hoặc HOLD sẽ chuyển cuộc gọi sang chế độ tạm ngưng. Nhấn nút FLASH hoặc HOLD một lần nữa sẽ thoát khỏi chế độ tạm ngưng để tiếp tục cuộc nói chuyện.

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng máy điện thoại thông thường loại cũ hơn, bạn có thể thay thế nút FLASH bằng cách nhấn nút gác máy trên tay cầm của điện thoại (nút nhấn lên xuống để gác máy trên tay cầm của điện thoại).

7. Thao tác nhận vào một cuộc gọi song song

Trong khi nói chuyện, bạn sẽ nghe một tín hiệu đặc biệt (tiếng bíp) lặp đi lặp lại nếu có một cuộc gọi khác đang nhận vào. Khi đó, bạn có thể nhấn nút FLASH để chuyển cuộc gọi hiện tại sang chế độ tạm ngưng và đổi sang cuộc gọi mới nhận vào. Nhấn nút FLASH để chuyển đổi qua lại giữa hai cuộc gọi.

8. Thao tác chuyển một cuộc gọi

Giả sử bạn đang nói chuyện với mẹ của bạn và bạn muốn chuyển cuộc gọi của mẹ bạn đến cậu của bạn.

1. Bạn nhấn nút FLASH trên máy điện thoại thường để kích hoạt tông điện thoại.
2. Sau đó bạn quay số điện thoại của người cậu và chờ đợi trong 4 giây.
3. Nếu cậu của bạn trả lời điện thoại, bạn có thể gác máy để hoàn tất việc chuyển cuộc gọi. Bên mẹ bạn thì sẽ nghe tiếng chuông điện thoại báo hiệu, khi đó mẹ bạn có thể nhấn nút FLASH hai lần để bắt đầu cuộc nói chuyện với cậu bạn. Cậu bạn cũng có thể nghe được tiếng chuông, cậu bạn có thể nhấn nút FLASH hai lần để tắt đi tiếng chuông đó.
4. Nếu cậu của bạn không trả lời điện thoại, bạn có thể nhấn nút FLASH để tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ của bạn.

Ghi chú: Khi việc chuyển cuộc gọi không thực hiện được, nếu bạn gác máy, FTS-G200 sẽ tự đổ chuông lại để nhắc nhở bạn rằng mẹ của bạn vẫn còn đang ở đầu dây điện thoại bên kia. Bạn có thể nhắc máy lên lại để tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ.

9. Thao tác để thực hiện cuộc gọi hội nghị - cuộc gọi hội nghị 3 bên

Giả sử bạn đang nói chuyện với mẹ bạn qua điện thoại và bạn muốn cậu bạn tham gia vào cuộc nói chuyện này:

1. Bạn nhấn nút FLASH trên máy điện thoại thông thường để kích hoạt tông điện thoại và để chuyển cuộc gọi với mẹ bạn qua chế độ tạm ngưng.
2. Bạn quay số *23 rồi quay số điện thoại của cậu bạn và chờ đợi trong 4 giây.
3. Nếu cậu của bạn trả lời điện thoại, bạn nhấn nút FLASH để đưa mẹ và cậu bạn vào cuộc gọi hội nghị.
4. Nếu cậu của bạn không trả lời điện thoại, bạn có thể nhấn nút FLASH để tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ của bạn.

Ghi chú: Trong suốt cuộc gọi hội nghị, nếu mẹ hoặc cậu bạn gác máy, thì hai người còn lại vẫn có thể tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên, nếu bạn (người khởi đầu cuộc gọi hội nghị) là người gác máy, thì tất cả các cuộc gọi đều bị kết thúc.

10. Những đặc trưng trọng điểm

Danh sách dưới đây trình bày những đặc trưng cuộc gọi của thiết bị tiếp hợp FTS-G200 bằng cách sử dụng phím ngôi sao (*):

1. *23 Cuộc gọi hội nghị 3 bên.
2. *30 Ấn số điện thoại khi gọi hoặc *31 Hiện số điện thoại khi gọi – Điều chỉnh cố định.
3. *67 Ấn số điện thoại khi gọi hoặc *82 Hiện số điện thoại khi gọi – Điều chỉnh theo từng cuộc gọi.
4. *50 Tắt chế độ nhận cuộc gọi song song hoặc *51 Mở chế độ nhận cuộc gọi song song – Điều chỉnh cố định.
5. *70 Tắt chế độ nhận cuộc gọi song song hoặc *71 Mở chế độ nhận cuộc gọi song song – Điều chỉnh theo cuộc gọi.
6. *72 Chuyển tiếp cuộc gọi không điều kiện: Nhấn *72 và chờ đợi tông điện thoại. Sau đó quay số điện thoại chuyển tiếp rồi nhấn nút #, bạn sẽ nghe tông điện thoại trở lại để xác nhận sự chuyển tiếp cuộc gọi, và sau đó gác máy.
7. *73 Hủy bỏ việc chuyển tiếp cuộc gọi không điều kiện: Nhấn *73 và chờ đợi tông điện thoại để xác nhận sự hủy bỏ việc chuyển tiếp, và sau đó gác máy.
8. *90 Chuyển tiếp cuộc gọi khi máy đang bận: Nhấn *90 và chờ đợi tông điện thoại. Sau đó quay số điện thoại chuyển tiếp rồi nhấn nút #, bạn sẽ nghe tông điện thoại trở lại để xác nhận sự chuyển tiếp cuộc gọi, và sau đó gác máy.
9. *91 Hủy bỏ việc chuyển tiếp cuộc gọi khi máy đang bận: Nhấn *91 và chờ đợi tông điện thoại để xác nhận sự hủy bỏ việc chuyển tiếp, và sau đó gác máy.